

Programmierung für gelbrot R

(Ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung)

Vor der Programmierung muss am Universal-Einsteckkabel eingestellt werden, dass es sich um einen Funkmotor handelt:

Funkmotor




Hz-Technologie:


Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen.

1. Anschluss

- Stromversorgung für den einzelnen Motor einschalten.
- Die AUF- und die AB-Taste kurz gleichzeitig drücken.




Der Behang fährt kurz auf und ab und lässt sich nun im Todmannbetrieb fahren.




2. Drehrichtung

- DREHRICHTUNG überprüfen!
- Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:
Die STOP-Taste so lange gedrückt halten, bis der Behang 1x kurz auf- und abfährt.
Jetzt ist die Drehrichtung geändert.




3. Einstellen der Endlagen

- **Obere Endlage**
Mit den AUF-/ AB-Tasten die obere Endlage anfahren.
Nach Erreichen der oberen Endlage STOP- und AB-Taste des Senders zusammen betätigen.



Der Behang läuft nun abwärts, sofort die STOP-Taste drücken!

- **Untere Endlage**
Mit den AUF-/ AB-Tasten die untere Endlage anfahren.
Nach Erreichen der unteren Endlage STOP- und AUF-Taste des Senders zusammen betätigen.




Der Behang läuft nun aufwärts, sofort die STOP-Taste drücken!

Fortsetzung auf Folgeseite

Fortsetzung Programmierung

4. Speichern der Endlagen

- Die STOP-Taste solange drücken, bis der Behang 1x kurz auf- und abfährt.




Jetzt sind die Endlagen gespeichert.

5. Abspeichern des Senders

- Speichern des Senders durch Drücken der Programmertaste.




Der Behang fährt eine kurze Auf- und Ab-Bewegung und ist programmiert.




Jetzt kann die Programmierung des nächsten Motors begonnen werden (Punkt 1).

Korrektur der Endlagen


- Lassen Sie den Behang in die zu korrigierende Endlage (oben oder unten) fahren und drücken Sie die AUF- und die AB-Taste gleichzeitig




solange, bis der Behang eine kurze Auf- und Ab-Bewegung fährt.



- Jetzt den Behang in die gewünschte Endlage fahren und die STOP-Taste gedrückt halten,




bis der Behang eine kurze Auf- und Ab-Bewegung fährt.



Danach ist die neue Endlage gespeichert.

Einen weiteren Sender / Uhr auf den Motor anlernen

- Die Programmiertaste des bereits gespeicherten Senders drücken.




- Der Behang fährt eine kurze Auf- und Ab-Bewegung.

- Jetzt die Programmiertaste des neuen Senders drücken.



- Der Behang fährt eine kurze Auf- und Ab-Bewegung.



- Der neue Sender ist gespeichert.

Löschen der Programmierung (gilt auch für die Endlagen)

- **Rücksetzen des Motors in den Auslieferungszustand**

Den Motor wie folgt vom Stromnetz

- 2 Sekunden vom Stromnetz trennen
- 7 Sekunden an das Stromnetz klemmen
- 2 Sekunden vom Stromnetz trennen


Der Motor fährt ca. 5 Sekunden in eine beliebige Richtung.

Jetzt die Programmiertaste des Senders so lange gedrückt halten,



bis der Behang **2x** eine Auf- und Ab-Bewegung fährt.

2x



Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand.