

Programmierung für gelbrot E

(Ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung)

Vor der Programmierung muss am Universal-Einsteckkabel eingestellt werden, dass es sich um einen elektronischen Motor handelt.

Elektronischer Motor:  +  → On/Off  (blinkend)


Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen.

1. Drehrichtung

- DREHRICHTUNG überprüfen!
- Wenn Sie die AUF-Taste drücken, muss der Rollladen aufwärts fahren.

Ist das nicht der Fall ► Tauschen Sie die schwarze und die braune Ader.


Manueller-Modus



Aufhängefedern und keine Stopper.
Zur Einstellung der Endlagen, bitte nur das Universal-Einsteckkabel verwenden.
(Art.-Nr. 9213688)


2. Initialisierung

Drücken Sie die AUF- und die AB-Taste gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.



3. Einstellung der unteren Endlage

Fahren Sie den Behang bis zum gewünschten unteren Endpunkt. Drücken Sie die AUF- und die AB-Tasten gleichzeitig, bis der Behang kurz auf und ab gefahren ist.



Fortsetzung auf Folgeseite

Automatik-Modus



Feste Wellenverbinder, Stopper oder Winkelendschiene sind zwingend erforderlich.

2. Initialisierung

Der Motor wird werksseitig im Automatik-Modus ausgeliefert. Lassen Sie den Rollladen einmal komplett auf und ab fahren.

- Der Motor erkennt die Endlagen und stoppt automatisch.


Hinweis:

Nach drei weiteren Zyklen (3x komplett auf- und ab) fährt der Rollladen nicht mehr gegen die Endanschläge, sondern stoppt vorher automatisch. Alle 54 Zyklen prüft und korrigiert der Antrieb im vollautomatischen Modus die Endlagen selbstständig.

Fortsetzung Manueller-Modus

4. Einstellung der oberen Endlage

Fahren Sie den Behang bis zum gewünschten oberen Endpunkt. Drücken Sie die AUF- und die AB-Tasten gleichzeitig, bis der Behang 2x kurz auf und ab gefahren ist.



Jetzt sind die Endlagen gespeichert.

Rücksetzen auf Werkseinstellung

(Nur mit dem Einstellhilfskabel Universal)

Drücken Sie die AUF- und die AB-Taste 12 Sekunden lang gleichzeitig, bis der Behang 3x kurz auf und ab fährt.



Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand und kann neu programmiert werden.